

FICHA TÉCNICA

Mini sistema ortopédico multifuncional YSDZ0502



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Mini sistema ortopédico multifuncional

1. Especificaciones

Pieza de mano

Voltaje de trabajo

7.2V

Potencia de producción

$\geq 20W$

Aumento de la temperatura por unidad

$\leq 25^{\circ}C$

Cargador

Alimentación eléctrica

AC 220V,50Hz

Potencia de producción

7.2V,900mA

Alimentación eléctrica

30VA

Batería

Voltaje

7.2V

Tiempo de carga

Aproximadamente 3 horas

Velocidad de perforación sin carga: $\geq 1100\text{r/min}$

Frecuencia de sierra oscilante sin carga: 18000rpm

Ruido sin carga: $\leq 75\text{dB(A)}$

Corrida radial: $\leq 0,5\text{ mm}$

2. Configuración estándar

Una mano.

Un adaptador de taladro óseo (canulado)

Un adaptador de sierra oscilante

Un pequeño adaptador AO

Un adaptador para alambre K

Un cargador

Dos baterías 7.2V

Dos anillos de transferencia de baterías de alta velocidad

Dos cuchillas de sierra oscilantes

Una llave de perforación

Un caso de aluminio

3. Características

1. Nuevo diseño, mucho más ligero, estable y seguro que el viejo estilo.

2. Adoptar motor importado, compatibilidad en todo el mundo

3. Bajo ruido

4. Peso ligero

5. Batería NI-MH

6. Autoclavable

Acoplamiento (2 piezas)

Frecuencia

Noise

Torque

Esterilizar

Acoplamiento rápido del chuck (perforación ósea)

0-1300 r/m

$\leq 60\text{db}$

$\geq 1.6\text{NM}$

$\leq 135\text{ }^{\circ}\text{C}$

Apego de sierra sagatal

0-20000 osc/m

$\leq 70\text{db}$

$\leq 135\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pieza de mano

Tensión de trabajo

7.2 V

Potencia de producción

$\geq 50\text{W}$

Aumento de la unidad en el tiempo

$\leq 20^{\circ}\text{C}$

Cargador

Tensión de entrada

AC 110V-240V 50HZ-60HZ

Potencia de producción

7.2V 900ma

Potencia de entrada

30 W

Batería

tensión

7.2 V

Tiempo de carga

2 horas o más

esterilizado

$\leq 135^{\circ}\text{C}$

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.